


SRA9064-PSC-5D | PSC-5D 용 ACC-188 PCMCIA 동기식 시리얼 라디오 어댑터

	<p>특징</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 상호 운용(다른 라디오 모델 및 브랜드와 데이터 보내기/받기) ▶ MIL-STD-188-184 데이터 파형 구현 ▶ 고속 데이터 처리량 ▶ 사용하기-쉬운 Java-기반 GUI ▶ 마이크로소프트 윈도우 XP 또는 2000에서 실행 ▶ 전체 케이블 길이는 60인치 ▶ PDA-184 소프트웨어는 DISA에서 사용 가능
---	--

개요

국방 정보 시스템 에이전시(DISA)에서 ACC-188 PCMCIA 동기식 시리얼 라디오 어댑터와 무료 소프트웨어는 GPS지도, 이미지, 좌표 및 메신저형(IM-type) 통신과 같은 IP 데이터를 송수신 할 수 있도록 전술적 라디오를 업그레이드합니다. ACC-188은 DISA에서 개발되고 사용할 수 있는 표준 PDA-184 소프트웨어로 작동합니다. PDA-184 소프트웨어는 라디오 사용자들이 비교할 수 있는, 독점 솔루션으로 가능한 것보다 훨씬 빠른 속도로 다양한 형태의 데이터를 전송 및 수신할 수 있도록 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 제공합니다. ACC-188의 주요 장점은 방위 커뮤니티에서 사용하는 다양한 라디오 브랜드와 모델 중에 상호 운용을 가능하게 한다는 것입니다. ACC-188은 MIL-STD-188-184를 사용한 동기식 통신 포트가 있는 어느 전술적인 라디오와도 호환됩니다. 이것은 가장 널리 보급된 Raytheon AN/PSC-5D 및 ARC-231, 해리스 AN/PRC-117F 및 AN/PRC-150, 탈레스 AN/PRC-148, 로크웰 콜린스 ARC-210, 모토로라 LST-5B와 LST-5C와 같은 브랜드와 모델을 포함합니다: PDA-184 소프트웨어는 DISA와 정부가 개발하여, 정부가 소유하며 다음 기능이 포함되어 있습니다:

- 하드웨어를 업그레이드하고 값 비싼 독점 소프트웨어 구입에 비해 라디오 당 수천 달러 절약
- 상호 운용 (다른 라디오 모델 및 브랜드와 데이터 보내기/받기)
- MIL-STD-188-184 데이터 파형 구현
- 고속 데이터 처리량
- 사용하기-쉬운 Java-기반 GUI
- 마이크로 소프트웨어 윈도우 7 (32-비트), XP (32-비트) 또는 2000에서 실행

유형 II, 16-비트 PCMCIA 카드용 60인치 인터페이스 케이블은 기본으로 제공되며 전술적 라디오 브랜드 또는 모델에 특정 커넥터(아래에 설명)가 포함되어 있습니다. 금속 스트레인 릴리프 브래킷은 열악한 환경에서 PCMCIA 카드 파손으로부터 케이블 커넥터를 방지합니다. 결과적으로 이 제품은 견고한 전장 준비 솔루션입니다. PDA-184 소프트웨어는 DISA로 부터 사용할 수 있습니다. SRA9064-PSC-5D는 Raytheon AN/PSC-5D과 호환되는 37-핀 원형 균용 커넥터가 기본으로 제공됩니다.

기능 및 구성

•호스트 인터페이스	PCMCIA
•포트 수	1
• MIL-STD-188-184	예
•전술 라디오	AN/PSC-5D
•작동 온도	-40°C ~ +85°C
•비-작동 온도	-50°C - +105°C
•습도 범위	10 - 90% 상대 습도, 비-응축

주문 정보

SRA9064-PSC-5D(ACC-188) PSC-5D용 ACC-188 PCMCIA 동기식 직렬 라디오 어댑터

이 문서 내의 모든 사양은 예고 없이 변경 될 수 있습니다.



서울특별시 영등포구 양평동 3가 16번지 우림 e-BIZ센터 309호
 전화: 02)2164-9933 팩스: 02)2164-9229, 이메일: asanst@asanst.com
 "ELK"와 "JUPITER"는 아산에스티의 등록 상표입니다.